

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA ESTE MANUAL ANTES DO USO

Informações sobre o Relógio

Certifique-se de que o relógio tenha energia suficiente para o primeiro uso. Se o relógio estiver com pouca energia ao iniciar, use o cabo de carregamento USB magnético do carregador de relógio inteligente conectado para carregar o relógio. Demora cerca de 1 hora para ir de 0% a 100% de carga.

Conteúdo da caixa

Imagem meramente ilustrativa



Relógio Champion Smart Cabo de carregamento Manual do usuário

Este manual permite que você comece rapidamente a configurar seu relógio. A configuração garante que ele possa sincronizar seus dados com o aplicativo Champion Smart C033, onde você pode obter informações detalhadas sobre suas atividades esportivas, visualizar os indicadores de saúde e muito mais.

Assim que a configuração estiver concluída, você estará pronto para começar a usufruir do seu Champion Smart. Os demais parágrafos do manual orientam você em todas as funções do seu Champion Smart.

Escolha de mostradores

Escolha no álbum de 139 mostradores com variados temas e personalize 1 deles com a tela de fundo de sua escolha, além do reposicionamento dos blocos de texto do seu jeito.

Mostre seu momento escolhendo o mostrador rapidamente através do App Champion Smart C033.

Pareamento (Relógio com App)



1. Parear o relógio com o telefone


- Baixe o App Champion Smart C033
- a) Digitalize o código QR com seu telefone para baixar o App
- b) Você também pode encontrar o código QR na central de funções do relógio. Deslize para a direita na tela do relógio > selecione o



App Store ou Google Play Store.

No Aplicativo (App) - Pareamento Na tela Gerenciamento de dispositivos (O Bluetooth do telefone deve estar ligado)

2. No App, na tela de configurações, faça o pareamento conforme instruções na tela.



Adicionar um Smartwatch > Selecione "Champion Smart C033".

Pareie e dê acesso ao Champion Smart C033 App. A conexão com o relógio é muito rápida.

Dê as permissões e complete as configurações do seu perfil

- Alerta de Chamada = é a notificação de quando você recebe uma chamada telefônica.
- Notificação de mensagem = ative as notificações que desejar.

• Lembretes = você pode ativar o lembrete de sedentarismo, de beber água e ativar o alarme.

• Modo não perturbe = ativado e definido o período, a tela automática e as notificações também se silenciam, exceto o despertador.

• Encontrar o relógio = acionado no App, o relógio vibra para que possa ser encontrado.

• Tirar fotos = acionado no App, abre a câmera do telefone e o relógio se torna o disparador da câmera pelo movimento do pulso ou pelo toque na tela.

• Formato do clima = definir escala termométrica °C ou °F.

• Unidade de medida = definir entre métrico ou imperial.

• Formato de hora = definir entre 12h ou 24h.

• Mais = alterar tempo da tela ligada; reinicializar o relógio; restaurar ao padrão de fábrica.

No Relógio

Mostradores - como escolher entre os selecionados

Pressione o mostrador por 2 segundos, (os mostradores ficam pequenos) deslize a página para a

esquerda ou à direita e toque sobre o escolhido. São 7 mostradores, sendo 1 padrão, 5 selecionados no álbum de mostradores e 1 mostrador personalizado, que ficam disponíveis no relógio. Você pode escolher outros mostradores para o relógio a qualquer momento através do App Champion Smart C033.



No App

Mostradores - como substituir ou personalizar.

Escolha e substitua os mostradores do relógio a qualquer momento pelo "Álbum de mostradores" e crie um mostrador só seu na aba "Personalização", editando a imagem do fundo de tela, a posição do bloco das horas, calendário e a função, que você pode escolher entre passos, calorias, clima e BPM.

Para substituir os mostradores, primeiro é preciso eliminar 1 deles para abrir espaço para outro.

Um mostrador é padrão do sistema (não tem o x) e não pode ser trocado.

Toque no (x) em vermelho e em seguida escolha um mostrador da galeria e toque sobre ele. Pronto, imediatamente ele se junta às 6 opções da galeria "Meus mostradores no relógio" e sincroniza no mesmo instante com o relógio.

Para criar o mostrador personalizado, vá para a aba "Personalização", e toque no ícone "Câmera" do lado superior direito. Em seguida, escolha entre "clique" uma foto ou escolher uma foto do álbum de fotos do telefone.

Feito a escolha, dimensione a imagem e toque em "Confirmar" e em seguida "Salvar". Há ainda as opções de personalização, como mudar o brilho da imagem, mudar a posição dos blocos de texto, arrastando para uma posição desejada, mudar a cor dos blocos, e ainda mudar a informação da atividade. Depois de feita as alterações, lembre-se de salvar.

No Relógio

Como navegar pelas telas do relógio

a) Deslizar para baixo: Entre no Centro de Configurações Rápidas



- Cronômetro
- Não perturbe (DND)
- Brilho
- Buscar telefone
- Configuração
- Dados do relógio
- Desligar
- Data

b) Deslizar para cima: Entre na caixa de mensagem. Serão mostradas as últimas notificações que podem ser apagadas na final da tela das notificações. Tocando na mensagem ela abre um trecho da mensagem.

c) Deslize para a esquerda: entre no submenu para acessar 8 atalhos; o clima, sono, frequência cardíaca, passos, saturação, esportes, ciclo feminino e controle de n



d) Deslize para a direita: entre na lista completa de funções. Para encontrar a função desejada deslize para baixo ou para cima. Entre na função tocando no ícone.



No App: **Dados**

Os dados são automaticamente atualizados, mas se houver erro, clique no ícone de atualização no canto superior direito.

Como usar a função de monitoramento cardíaco: Ao tocar no ícone de frequência cardíaca, clique na imagem de cada função, abra-se uma nova tela com mais dados. Quando a função mencionada "Dados detalhados" ou "Descrição", toque e veja as telas.

No final da tela aparece "Editar cartão", que permite escolher quais funções e alterar a disposição delas na tela.



Os dados são automaticamente atualizados, mas se houver erro, clique no ícone de atualização no canto superior direito.

Como usar a função de monitoramento cardíaco: Ao tocar no ícone de frequência cardíaca, clique na imagem de cada função, abra-se uma nova tela com mais dados. Quando a função mencionada "Dados detalhados" ou "Descrição", toque e veja as telas.

DICAS - Relógio

1. Dicas de carregamento

Recomenda-se a escolha de um carregador com tensão/corrente de saída de 5V/1A.

O cabo de carregamento usa um conector magnético. Mantenha o relógio longe de condutores metálicos durante o carregamento; evite curto-circuito com risco de incêndio.

2. Dicas de uso seguro

Para garantir o melhor desempenho do relógio, leia e siga atentamente todas as informações de segurança antes de usá-lo.

a) Consulte profissionais se estiver usando dispositivos médicos. As ondas de rádio geradas por este dispositivo podem afetar dispositivos médicos implantáveis ou pessoais. Consulte o fabricante do dispositivo médico para obter as condições de uso desses dispositivos e siga suas instruções.

b) As ondas de rádio geradas por dispositivos

Obrigatória a colagem da etiqueta de QR CODE

CERTIFICADO DE GARANTIA

Nome do proprietário _____

Data da compra _____

Modelo nº _____

Nota Fiscal nº _____

Carimbo do revendedor _____

Produzido na China / Importado e distribuído por:

MAGNUM
Indústria da Amazônia S.A.

CNPJ: 63.715.510/0001-65 - Av. Cupiúba, 1500 - CEP: 69075-060
Manaus - AM - Brasil

eletrônicos podem interferir no voo seguro da aeronave. Por favor, siga os requisitos da companhia aérea.

c) Não exponha o relógio a ambientes de temperaturas extremamente altas, como raios de sol escaldantes, ou perto de dispositivos de alta temperatura, como aquecedores, fornos, fornos de micro-ondas ou aquecedores de água. Pode causar danos irreparáveis na bateria com acidentes à sua segurança.

d) Não é permitido abrir o relógio exceto nas Assistências Autorizadas da marca. Este relógio usa uma bateria de polímero de lítio não removível. A desmontagem inadequada da bateria pode ser perigosa e causar outros acidentes à sua segurança.

e) Use carregador com certificação de segurança para evitar acidentes perigosos à sua segurança.

f) Por favor, mantenha o carregador com o cabo de carregamento, longe de outros objetos de metal. A atração magnética entre o cabo de carregamento e

outros objetos metálicos pode resultar em um curto-circuito ou outros acidentes.

g) Os valores são apenas para referência (frequência cardíaca, pressão arterial ou outros relacionados à saúde). Este produto não é um dispositivo médico e não pode ser usado como base clínica.

3. Solução de problemas

a) O relógio não liga?

- Carregue o relógio por mais de 1 hora com o cabo original.
- Carregue o relógio por mais de 1 hora com um novo cabo ou um novo carregador.

b) O relógio não pode ser conectado ao seu telefone?

- Certifique-se de baixar e instalar o aplicativo Champion Smart C033 no seu telefone e dar todas as permissões.
- Certifique-se de que o Bluetooth do celular esteja ligado.
- Reinicie o telefone e o relógio separadamente.

• Tente desinstalar e reinstalar o aplicativo Champion Smart C033, limpe todos os dispositivos Bluetooth conectados e, em seguida, conecte o relógio novamente conforme as etapas do manual.

- Redefina o relógio para as configurações de fábrica.

Deslize para baixo > selecione "⚙️" > confirmar redefinição de fábrica.

4. Contagem de passos e distância de movimento imprecisas?

- Complete seu perfil no Champion Smart C033 incluindo sua altura, idade, peso e outras informações.
- Redefina o relógio para as configurações de fábrica antes de testar.

Nota: 5% - 10% de imprecisão é aceitável devido a alterações no ambiente / movimento / algoritmo.

5. O relógio não recebe mensagens sincronizadas do celular?

a) Certifique-se de que todas as permissões sejam

permitidas ao Champion Smart C033 durante a instalação.

b) Abra "Lembrete de notificação de App" no Champion Smart C033.

c) Ative as permissões de notificação para o Champion Smart C033 em seu telefone.

d) Tente se conectar com outro telefone para ver se o mesmo problema ocorre. Se sim, por favor, informe o modelo do seu telefone, nós lhe daremos uma solução o mais rápido possível.

6. Drenagem rápida da bateria?

Recomendar configurações para economizar bateria:

a) Reduza o brilho da tela e altere o bloqueio automático do relógio para 5S.

b) Desative a detecção automática de frequência cardíaca e a detecção de frequência cardíaca de 24 horas.

c) Desative notificações e lembretes desnecessários no Champion Smart C033.

7. O Bluetooth não liga no relógio?

O Bluetooth é ativado assim que o emparelhamento foi concluído. Não há necessidade de ativar o Bluetooth nos dispositivos manualmente.

8. Nenhuma vibração quando novas mensagens chegam?

a) Certifique-se de que você não ativou o Modo Não Perturbe.

b) Certifique-se de que você ativou o modo de vibração no relógio.

BATERIA

A carga da bateria é apresentada em valores de porcentagem de 1 em 1 unidade.



Nível de carga da bateria. Imagem meramente ilustrativa

CERTIFICADO DE GARANTIA ESPECIAL POR 1 ANO

Leia atentamente este certificado para conhecer as características técnicas e procedimentos com seu relógio. Este produto é garantido por 1 ano a partir da data da compra, contra eventuais defeitos de fabricação, sem qualquer ônus para o comprador desde que sejam observados os seguintes itens:

1. Artigo 50 Lei 8.078 de 11/09/90 do código de Defesa e Proteção do Consumidor. "Os dados referentes à venda do produto deverão obrigatoriamente serem preenchidos pelo REVENDEDOR no certificado de garantia", com os seguintes itens: Data da venda, Referência do produto, Nº de documento fiscal e Identificação (carimbo) do revendedor. 2. Não são cobertos pela garantia danos causados por uso indevido. 3. O relógio não pode ser aberto ou reparado fora de nossos postos autorizados. 4. O proprietário será o único responsável pelas despesas e riscos de transporte (ida e volta) do relógio até a oficina mais próxima. 5. É indispensável a apresentação deste certificado na solicitação de assistência técnica, juntamente com a Nota Fiscal de venda. **EXCLUSÕES DA GARANTIA:** Esta garantia cobre defeitos de funcionamento, sendo excluído desta os seguintes componentes: Vidro, Pulseira e Caixa.

CUIDADOS PARA PRESERVAÇÃO DO SEU RELÓGIO

Proteção à infiltração (IP68)

É resistente somente à infiltração acidental de líquidos, como suor e respingos.

- Não é permitido tomar banho com o relógio
- Não é permitida a prática de natação com o relógio
- Não é permitida a imersão do relógio em líquidos
- Não é permitida qualquer atividade dentro da água.

CUIDADOS:

- Não utilizar produtos químicos para limpeza, tais como ceras, abrasivos, desengraxantes, pois esses produtos poderão alterar o tratamento galvânico (folheação) do relógio. Utilizar somente um pano macio e seco.
- Choques violentos e temperaturas extremas podem alterar o desempenho do seu relógio.

FILIAIS MAGNUM INDÚSTRIA DA AMAZÔNIA S.A.

SÃO PAULO - SP
CMA: +55 11 96907-8900
RUA 24 DE MAIO, 250 - 9º ANDAR
CONJ. 901 - CENTRO - SÃO PAULO - SP
CEP: 01041-000 - FONE: +55 11 2348-5858

RECIFE - PE
e-mail: recife@magnumgroup.com.br
R. MARQUÊS DO HERVAL, 167 - SALA 303
3º ANDAR - STO. ANTÔNIO - RECIFE - PE
CEP: 50030-020 - FONE: +55 81 3224-9787

RIO DE JANEIRO - RJ
e-mail: supervisor@magnumgroup.com.br
AV. RIO BRANCO, 151 - SALA 1001 - 10º ANDAR
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 20040-006 - FONE: +55 21 3852-6398

Consulte o site para verificação de endereços dos Postos Autorizados:
www.championrelogios.com.br

ACESSE NOSSAS REDES SOCIAIS

facebook.com/trocapseiras

instagram.com/championwatch

NOSSO SITE

magnumgroup.com.br

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
14857-23-15988

Este equipamento não tem fim de uso para propósitos de comunicação pessoal e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

ESPECIFICAÇÕES DO RELÓGIO	
Modelo	Champion Smart Watch C033
Sistema Compatível	Compatível com Android 5.0 e acima / Apple iOS 10.0 e acima
Funções	6 mostradores, 1 mostrador personalizado, ajuste de brilho, notificações, contador de passos, modo esportes, frequência cardíaca, pressão arterial, oxigênio no sangue, exercício respiratório, detecção de sono, ciclo feminino, controle remoto de música, disparador remoto para foto, clima em tempo real, encontre o celular (conecte o celular para usar), despertador, cronômetro, timer, modo não perturbe e jogo.
Idiomas no App	Chinês simplificado, chinês tradicional, inglês, grego, francês, alemão, italiano, espanhol, holandês, português, russo, turco, japonês, polonês, romeno, tailandês, vietnamita, indonésio, coreano e árabe.
Idiomas no relógio	Inglês, grego, francês, alemão, italiano, espanhol, holandês, português, russo, turco, japonês, polonês, romeno, tailandês, vietnamita, indonésio, hebraico e malaio.
Aplicativo para o celular (App)	Champion Smart C033
CPU	Realtek RTL8762CK
CPU de frequência cardíaca	LC11S
Bluetooth	BT5.1 (distância máxima operacional = 7 metros sem obstruções)
Tipo de bateria	Bateria de Lítio
Modelo da bateria	402326 - polímero de lítio
Voltagem da bateria	3.7 V
Capacidade de carga	300mAh
Tipo de tela	1,72 polegadas TFT HD - tela retangular
Resolução de tela	240 x 286
Material da caixa	Liga de alumínio + ABS
Material da tela	Vidro
Material da pulseira	Silicone
Acionamento lateral	1 botão
Peso do relógio	Cerca de 40 g
Tamanho da caixa	43,5 x 37,8 x 11
Comprimento total útil de uso	Cerca de 220 mm
Resistência à infiltração	IP68 - contato acidental com a água
Tempo de uso com carga total	De 3 a 5 dias, conectado ao App e de 20 a 30 dias sem conexão, em espera (o uso intenso de funções e conexões, reduz a carga da bateria, sendo necessário recarregar antes do previsto).
Método de carregamento	Conexão magnética, carregador de 5V e 1A
Tempo de carregamento	Cerca de 2 horas

